

## Hand-Multimeter W-LAN – 3570



Voltcraft Hand-Multimeter mit W-LAN Anbindung  
STAMA-Nr. 3570



Erweiterung – Ladegerät für 9 V Akku



Seitenansicht Hand-Multimeter

Technische Daten		Beschreibung
Gewicht	ca. 400 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation von Strom- und Spannungsprüfungen</li> <li>• Anbindung über W-LAN</li> <li>• Direkte Übermittlung der Messwerte über Auslöser an der Messspitze</li> <li>• Statistische Prozesskontrolle</li> <li>• Lange Akku-Laufzeit von bis zu 20 Stunden</li> <li>• ISO Zertifiziert</li> </ul>
Abmaße	185 x 91 mm	
Messbereich V/DC	0,01 mV – 1 MV	
Messbereich V/AC	1 mV – 750 V	
Messbereich A/DC	0,01 µA – 10 A	
Messbereich A/AC	0,1 µA – 10 A	
Grundgenauigkeit	0,1 %	Anwendungsgebiete
Messart	True RMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistische Prozesskontrolle</li> <li>• Qualitätssicherung</li> <li>• Langzeit-Datensicherung</li> </ul>
Frequenzbereich	45 Hz - 1 kHz	
Spannungs-Versorgung	9 V Block	
Schnittstellen	W-LAN	

STAMA-Nr.	3570	Voltmeter
-----------	------	-----------