

Stationsmaster – Cabinet PC – 3261/3262/3280/3281

Stationsmaster, getrennte Bauweise, 19" Touch Panel an Halter mit Klemmkasten



Klemmkasten mit eBox - PC 3064 (STAMA Nr. 3261), Abb. ähnlich



Small Cabinet PC, 19" Touch Panel
Abhängung 40 x 40 mm, max. 1500 mm lang



Klemmkasten mit eBox - PC 3065 (STAMA-Nr. 3280), Abb. ähnlich



Cabinet PC, 19" Touch Panel

Technische Details	3261	3262/3280/3281	Beschreibung
Gewicht	Klemmkasten ca. 14 kg	Klemmkasten ca. 26 kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplettes Rechnersystem mit Touch Panel ■ Geräuschlos ■ Durch Trennung der Komponenten ideal für Einbau oder Nachrüstung ■ Kompaktes Gehäuse ■ Wartungsfreundlicher Aufbau ■ Bis max. 55° C Umgebungstemperatur einsetzbar ■ Doppelbart-Verschluss (Rittal)
	Panel mit Abhängung ca. 19 kg		
Maße (B x H x T)	Klemmkasten 380 x 380 x 210 mm	Klemmkasten 500 x 500 x 210 mm	
	Touch Panel 424 x 355 x 60 mm		
	Abhängung 40 x 1500 x 40 mm		
Stromversorgung	230 V am Klemmkasten		
Leistungsaufnahme	Panel 40 W, eBox-PC – 48 W		
Umgebungstemperatur	0 – 55° C		Erweiterungen
Panel- und Rechnerdaten	3261	3262/3280/3281	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scanner ■ EKS-System (STAMA Nr. 3401) ■ 5-Port Ethernet-Switch MOXA (STAMA Nr. 3612)
Rechner	eBox-PC – 3064	eBox-PC – 3063 eBox-PC – 3065	
Gehäuse	Klemmkasten (STAMA Nr. 3270)		
Panel	19" mit Touch Panel, max 1280 x 1024 px		Anwendungsgebiete
Helligkeit	250 cd/m ²		
Zertifizierungen	CE		
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Verarbeitung von Prozessdaten ■ Identifikation (via EKS) ■ Werkzeuganbindung ■ Prozessvisualisierung ■ Prozessanalyse

STAMA Nr.	3261	Stationsmaster, Small Cabinet PC, Touch Panel, eBox-PC 3064 in Klemmkasten 380 x 380 x 210 mm
STAMA Nr.	3262	Stationsmaster, Cabinet PC, Touch Panel, eBox-PC 3063 in separatem Klemmkasten
STAMA Nr.	3280	Stationsmaster, Cabinet PC, Touch Panel mit Halterung und eBox-PC 3065 in separatem Klemmkasten
STAMA Nr.	3281	Stationsmaster, Small Cabinet PC, Touch Panel, eBox-PC 3064 in separatem Klemmkasten 500 x 500 x 210 mm